

Instrukcja - G13

G-13.mft totalizer

Teach coin channels

Aby ustalić typ monet dla nowego kanału, proszę postępować, tak jak opisane poniżej:

Zapamiętaj pierwotne ustawienia przycisków, tak, aby można było ustawić je ponownie po zakończeniu operacji.

1. Ustaw wszystkie przyciski DIL S2.1-10 w kierunku dolnym na OFF.
2. Ustaw przycisk s2.9. w kierunku do góry (w stronę ON). Teraz urządzenie jest w trybie nauki, aby nauczyć monety w odpowiednich kanałach.
3. Uwolnij odpowiedni kanał dla monet, aby je nauczyć (9-16 lub 25-32, tutaj 11 lub 27) poprzez ustawienie odpowiedniego przycisku DIL (S2.1-8, tutaj: S2.3), w kierunku do góry, na ON.
4. Wprowadź co najmniej 10 monet nowego rodzaju lub żetonów do wrzutnika lub maszyny.
Po umieszczeniu dziesiątej monety, słyszany będzie krótki sygnał. Kolejne monety mogą być „wrzucane”.

Należy umieścić co najmniej 11 monet w urządzeniu, w którym znajduje się specjalny czujnik, jako, że pierwsza moneta nie jest liczona.